

ST-AC001CN

# Инструкция по установке конвертера

## Назначение

Конвертер ST-AC001CN предназначен для подключения индивидуальных 4-х проводных мониторов видеодомофонной связи Smartec, к координатным многоквартирным аналоговым домофонам (Vizit, Cyfral, Метаком и пр.). Устройство обеспечивает согласование речевых и управляющих цепей монитора и подъездного вызывного блока.

## Подключение



Для подключения необходимо выставить оба сопротивления в среднее положение, далее необходимо выполнить подключение конвертера (блок контрактов МОНИТОР) к монитору видеодомофонной связи, а 2-х проводную от подъездной вызывной панели следует подключить соблюдая полярность к входу Линия- и Линия+ блока ВХОДЫ. При наличии видеокамеры, подключить её на вход Видео вход и Минус блока ВХОДЫ. Затем включите питание монитора и выполните регулировку сопротивлений, сопротивление координатной линии позволяет настроить баланс для корректного выполнения вызова с подъездного вызывного блока, сопротивление мониторной линии предназначено для регулировки громкости и устранения высокочастотного шума.

## Технические параметры

Параметры	Значение
Напряжение питания:	10 - 15 В (DC) от монитора
Потребляемый ток:	70 мА
Рабочая температура:	от -10 до +55 °С
Рабочая влажность:	10% - 90%
Габариты:	68 x 40 x 25 мм